

Agregat za struju ESE 2300i

100127

Prednosti:

- Inverter tehnologija
- Struja visoke kvalitete
- Kompaktan i tanak
- Jednostavno rukovanje

Značajke opreme:

- Automatsko isključivanje prilikom nedostatka ulja
- Zaštita od preopterećenja alternatora
- Konstantna frekvencija promjenjive brzine (VSCF)
- Priključak za punjenje 12 V baterije
- Paralelni rad
- USB veza
- Produživa ručka za ruke
- Transportni kotači

Moguće primjene	230 V
Električni uređaji do	1800 W
Alati na struju do	1650 W
Vrtna oprema do	1450 W

Tehničke specifikacije

Tip alternatora	sinkron
Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	2.3/2.3
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	1.8/1.8
Nominalni napon [V]	230
Nominalna struja [A]	7,8
Faktor snage cos (phi)	1
Frekvencija [Hz]	50
Razred zaštite [IP]	23
Tip motora	Yamaha MZ 80 / 3,5 HP
Dizajn	1-Zylinder 4-Takt OHV

Zapremnina [ccm]	79
Snaga motora pri 3000 rpm	1,8
CO ₂ emisija [g / kWh]	22
CO ₂ postupak testiranja	22
Gorivo	Benzin
Kapacitet spremnika [l]	4,1
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	0,8
Vrijeme rada pri 75% PRP	5
Način starta	Reverzijski
Nivo buke LWA [db(A)]	89
Nivo buke na LPA (7 m) [db(A)]	69
Težina u kg cca.	23
Dimenzije D x Š x V [mm]	507 x 315 x 500
Utičnice	1 x 230 V 16A 1 x USB 5V/2,1A 1 x DC 12V/8,3A

