

Agregat za struju ESE 406 HS-GT

100132

- Automatsko isključivanje prilikom nedostatka ulja
- Zaštita od preopterećenja alternatora
- HONDA + Briggs & Stratton OHV motori
- Veliki rezervoar za duži rad
- Kombinirani regulirani generatori visokih performansi za 400 V

Električni uređaji do	3800 W
Vrtna ili građevinska oprema do	2600 W
Kompresori ili crpke do	2000 W
Moguće primjene	230 V

Tehničke specifikacije

Tip alternatora	sinkron
Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	5.1/4.6
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	4.2/3.9
Nominalni napon [V]	230
Nominalna struja [A]	18,3
Faktor snage cos (phi)	0,9
Frekvencija [Hz]	50
Razred zaštite [IP]	23
Tip motora	Honda GX 270 / 8 HP
Dizajn	1-Zylinder 4-Takt OHV
Zapremnina [ccm]	270
Snaga motora pri 3000 rpm	4,6
CO ₂ emisija [g / kWh]	22
CO ₂ postupak testiranja	22
Gorivo	Petrol
Kapacitet spremnika [l]	30
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	1,6
Vrijeme rada pri 75% PRP	18,8
Način starta	Reverzijski

Nivo buke LWA [db(A)]	97
Nivo buke na LPA (7 m) [db(A)]	72
Težina u kg cca.	61
Dimenzije D x Š x V [mm]	800 x 538 x 576
Utičnice	2 x 230V 16A

