

Agregat za struju ESE 606 HS-GT

100133

- Automatsko isključivanje prilikom nedostatka ulja
- Zaštita od preopterećenja alternatora
- HONDA + Briggs & Stratton OHV motori
- Veliki rezervoar za duži rad
- Kombinirani regulirani generatori visokih performansi za 400 V

Električni uređaji do	5400 W
Vrtna ili građevinska oprema do	3600 W
Kompresori ili crpke do	2800 W
Moguće primjene	230 V

Tehničke specifikacije

Tip alternatora	sinkron
Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	7.2/6.4
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	6.0/5.5
Nominalni napon [V]	230
Nominalna struja [A]	26,1
Faktor snage cos (phi)	0,9
Frekvencija [Hz]	50
Razred zaštite [IP]	23
Tip motora	Honda GX 390 / 11 HP
Dizajn	1-Zylinder 4-Takt OHV
Zapremnina [ccm]	389
Snaga motora pri 3000 rpm	6,4
CO ₂ emisija [g / kWh]	22
CO ₂ postupak testiranja	22
Gorivo	Petrol
Kapacitet spremnika [l]	30
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	2,1
Vrijeme rada pri 75% PRP	14,3
Način starta	Reverzijski

Nivo buke LWA [db(A)]	97
Nivo buke na LPA (7 m) [db(A)]	72
Težina u kg cca.	77
Dimenzije D x Š x V [mm]	800 x 538 x 576
Utičnice	2 x 230V/16A 1xCEE 230V/32A

