

## Visokotlačni kompresor Capitano 140

100116

- **Čvrst:** Zahvaljujući nevjerojatno izdržljivim funkcionalnim dijelovima. Pogodan za rad u kratkom vremenu i neprekidnu uslugu
- **Izdržljiv i robustan:** Konstrukcijski i industrijski valjkasti ležajevi u tri etape produžuju radni vijek jedinice
- **Zaštita od korozije:** Sa ultra laganim aluminijskim kućištem za najbolju moguću zaštitu od korozije
- **Pouzdanu podmazivanje:** crpka za ulje pod niskim tlakom
- BAUER KOMPRESSOREN CAPITANO 140 razvijen je posebno za napredne profesionalne primjene. Nevjerojatna izdržljivost, kompaktne dimenzije i mala težina ovdje se podjednako računaju.
- Osim toga prva faza i završni stupanj visokog tlaka CAPITANO 140 sadrže klipove prstenova izrađene od nove visokotehnološke plastike koja se gotovo ne troši.
- Dizajn motora koji smanjuje vibracije i optimizira glatki rad.
- Zahvaljujući širokom asortimanu BAUER-ovih dodataka, kompresor se može prilagoditi svim vrstama različitih namjena i pokrenuti sa radom u bilo kojem trenutku.

## Tehničke specifikacije

CAPITANO kompresor, 90 - 330 bara, 140 l / min, visokotlačni kompresor za komprimiranje zraka i zraka za disanje

| Tip oznaka     | Stopa punjenja <sup>1</sup> | Pogon                                     |     | Sustav filtera | Netto težina | Dimenzije D x Š x V |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----|----------------|--------------|---------------------|
|                | l/min                       | Motor                                     | kW  |                | cca. kg      | cm                  |
| CAPITANO 140-B | 140                         | benzinski motor                           | 4.0 | P 21           | 95           | 115×59×55           |
| CAPITANO 140-E | 140                         | trofazni motor, 400 V, 50 Hz <sup>2</sup> | 3.0 | P 21           | 102          | 115×59×55           |

<sup>1</sup> Mjereno se punjenjem cilindra od 0 do 200 bara, ± 5%

<sup>2</sup> Dostupna je mogućnost različitog napona / frekvencije

