

Agregat za struju ESE 306 HS-GT

100129

Značajke opreme:

- Veliki rezervoar za duži rad
- Zaštita od preopterećenja alternatora
- Indikator razine goriva
- 4 u 1 zaslon za bolji pregled
- Preklopne ručke
- AVR automatska regulacija napona

Moguće primjene	230 V
Električni uređaji do	2100 W
Kompresori ili crpke do	1100 W
Vrtna ili građevinska oprema do	1500 W

Tehničke specifikacije

Tip alternatora	sinkron
Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	2.8/2.8
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	2.5/2.5
Nominalni napon [V]	230
Nominalna struja [A]	10,9
Faktor snage cos (phi)	1
Frekvencija [Hz]	50
Razred zaštite [IP]	23
Tip motora	Honda GP 200
Dizajn	1-Zylinder 4-Takt OHV
Zapremnina [ccm]	196
Snaga motora pri 3000 rpm	4,8
CO ₂ emisija [g / kWh]	22
CO ₂ postupak testiranja	22
Gorivo	Petrol
Kapacitet spremnika [l]	20
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	1,1

Vrijeme rada pri 75% PRP	18,2
Način starta	Reverzijski
Nivo buke LWA [db(A)]	96
Nivo buke na LPA (7 m) [db(A)]	71
Težina u kg cca.	49
Dimenzije D x Š x V [mm]	640 x 475 x 526
Utičnice	2 x 230V 16A

