

Agregat za struju ESE 1308 DBG ES DIN Super Silent Plus

100276

Prednosti:

- Funkcionalnošću u skladu s DIN 14685-1
- Opsežne funkcije, siguran i jednostavan rad
- DUPLEX kvaliteta bez kompromisa
- Višenamjenski upravljački zaslon E-MCS 4.0
- Veliki spremnik goriva za duži rad - s dolijevanjem goriva
- Posebna oprema i dodaci, dostupni na zahtjev

Značajke opreme:

- Nadzor napona - bez opcije isključivanja
- Trosmjerni dovod goriva za vanjsko punjenje
- Multifunkcionalni kontrolni zaslon E-MCS 4.0
- Indikator goriva E-MCS 4.0
- Automatsko isključivanje prilikom nedostatka ulja
- Zaštita od preopterećenja alternatora
- Starter baterija 12 V/20 A
- Preklopne ručke
- Komplet alata za vozilo

Tehničke specifikacije

Tip alternatora	Duplex
Kontinuirana snaga 3~ [kVA/kW]	13.2/10.6
Kontinuirana snaga 1~ [kVA/kW]	7.2/6.5
Nominalni napon [V]	400/230
Nominalna struja [A]	19.1/31.3
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Razred zaštite [IP]	54
Motor	
Tip motora	B&S Vanguard 23 HP
Dizajn	2-cilindra 4-taktni OHV
Zapremnina [ccm]	627

Snaga motora pri 3000 rpm	15,0
CO ₂ emisija [g / kWh]	22
CO ₂ postupak testiranja	22
Gorivo	Benzin
Kapacitet spremnika [l]	12
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	3,4
Vrijeme rada @ 75% PRP	3,5
Način starta	Elektrostart
Razina zvučne snage LWA [db(A)]	92
Težina u kg cca.	144
Dimenzije D x Š x V [mm]	820 x 440 x 580
Utičnice	3 x 230V 16A 2 x 400V CEE 16A

