

Agregat za struju ESE 606 DHS-GT, Non EU

100130

Značajke opreme:

- Veliki rezervoar za duži rad
- Zaštita od preopterećenja alternatora
- Indikator razine goriva
- 4 u 1 zaslon za bolji pregled = V / Hz / h / manjak ulja
- Preklopne ručke
- AVR automatska regulacija napona
- Set kotača

Moguće primjene	400 V	230 V
Električni uređaji do	4900 W	3200 W
Kompresori ili crpke do	2500 W	1600 W
Vrtna ili građevinska oprema do	3300 W	2200 W
Oprema za inverterско zavarivanje do dia. od 2,50 mm		

Tehničke specifikacije

Tip alternatora	sinkron
Max. izlazna snaga 3~ [kVA/kW]	7.5/6.0
Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	4.2/4.2
Radna snaga 3~ [kVA/kW]	7.0/5.6
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	3.7/3.7
Nominalni napon [V]	400/230
Nominalna struja [A]	10.8/16
Faktor snage cos (phi)	0,8/1,0
Frekvencija [Hz]	50
Razred zaštite [IP]	23
Tip motora	Honda GX390 / 11 HP
Dizajn	1-Zylinder 4-Takt OHV
Zapremnina [ccm]	389
Snaga motora pri 3000 rpm	6,4

CO ₂ emisija [g / kWh]	22
CO ₂ postupak testiranja	22
Gorivo	Petrol
Kapacitet spremnika [l]	30
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	2,1
Vrijeme rada pri 75% PRP	14,3
Način starta	Reverzijski
Nivo buke LWA [db(A)]	97
Nivo buke na LPA (7 m) [db(A)]	72
Težina u kg cca.	90
Dimenzije D x Š x V [mm]	786 x 570 x 600
Utičnice	1 x 230V 16A 1 x CEE 400V 16A



