

Ručna radio stanica Motorola MTP3500 Tetra

100294

Prijenosni radio MTP3500 Tetra sa zaslonom u boji i jednostavnom tipkovnicom pruža visoke performanse i pouzdanost koja je potrebna za povećanu produktivnost radne snage i sigurnost korisnika.

MTP3500 nudi ključne značajke za korisnike javne sigurnosti, uključujući šifriranje od kraja do kraja, osjetnik pritiska i upozorenje o vibraciji. Ugrađeni Bluetooth omogućuje povezivanje s dodacima i uređajima za dodatnu suradnju.

Prijenosni radio TETRA optimiziran je za izvrsne audio performanse i trajnost, te za upotrebu u svim vrstama bučne i zahtjevne situacije. Sadrži opciju izlazne snage klase 3L (1,8 W), što povećava domet i unutarnje performanse. Zajedno s visokom osjetljivošću prijema, MTP3500 ima mogućnost održavanja komunikacije u najzahtjevnijim situacijama.

MTP3000 serija od bitnijih opcija sadrži Man Down senzor, dojavu poziva i poruka vibracijom i End-to-End enkripciju (E2EE). Od ostalih opcija tu su sigurni Bluetooth i globalni navigacijski satelitski sustav (GNSS) koji podržava GPS i BeiDou ili Glonass. Također dolaze s IP65, IP66 i IP67 zaštitom, wideband podrškom za 350-470 MHz i 800 MHz, te hardverskom RFID opcijom.

Tehničke specifikacije

- Dimenzije V x Š x D (mm): 124 x 53 x 33,5 (sa standardnom baterijom)
- Težina: 280 g (radio sa standardnom baterijom i antenom)
- Standardna baterija: Li Ion 1950 mAh
- Baterija velikog kapaciteta: Li Ion 2200 mAh
- IMPRES 2 Baterija: Li Ion 3400 mAh
- Frekvencijski opsezi: 350-470 MHz, 800 MHz
- Radna temperatura: -30 ° C do + 60 ° C
- Temperatura skladištenja: -40 ° C do + 85 ° C
- Zaštita od prašine, vode i vlage: IP65 / 66/67
- Mogućnosti odabira jezika tipkovnice
- Bluetooth 2.1 + EDR, Bluetooth 4.1 i Bluetooth Smart
- DMO repetitor
- Sekundarni upravljački kanal
- Sustav radio poruka (RMS)

