

Ručna radio stanica Motorola MTP6650 Tetra

100296

U odnosu na modele radio stanica serije 3000, ovaj model ima jaču izlaznu snagu i robusniji je uz dodatnu IP68 zaštitu.

Dizajnirana za teške uvjete, MTP6650 Tetra osigurava komunikaciju kroz prepreke, vodotpornog dizajna. Radio također pruža neusporedivu komunikacijsku jasnoću, osiguravajući minimalno izobličenje zvuka čak i pri visokoj glasnoći kroz ugrađeni zvučnik ili priloženi daljinski mikrofoni / zvučnik.

MTP6650 Tetra nudi sveobuhvatnu povezivost podataka i opciju lokalnog pohranjivanja kako bi omogućili korisnicima brzi pristup podacima. S ugrađenom opcijom Bluetooth, MTP6650 omogućuje korisnicima spajanje niza Bluetooth audio podataka i podatkovnih uređaja bez dodatnog adaptera.

Sa poboljšanom pokrivenošću, ugrađenom Bluetooth® 4.1 bežičnom tehnologijom, Wi-Fi spremnošću, poboljšanim uslugama lokacije i potpunom podrškom za vozilo, MTP6650 Tetra prijenosni dvosmjerni radio pružiti će kvalitetnu i bezprijekornu podršku komunikaciji sa Vašim suradnicima

Dosegnite ostale korisnike čak i u rubnim područjima pokrivanja s prijenosnom snagom klase 3. ili optimizirajte svoju pokrivenost otvorenim standardnim SMA priključkom koji vam daje fleksibilnost korištenja različitih antena. Također Bluetooth® 4.1 možete koristiti za dodavanje povezanih uređaja kao što su tipka za bežični push-to-talk ili monitor brzine otkucaja srca. Za učinkovitije pozicioniranje ova radio stanica se koristi Globalnim navigacijskim satelitskim sustavom (GNSS).

Tehničke specifikacije

Osjetljivost prijemnika (statički)	-114 dBm minimum, -116 dBm tipična
Osjetljivost prijemnika (dinamička)	-105 dBm minimum, -107 dBm tipična
Skeniranje	Grupni razgovori
Klasa prijemnika	A i B
RF točnost razine snage	+/- 2 dB
Frekvencijski pojasevi	350-470 MHz
Izlazna snaga	Klasa 3L (1.8W) i Klasa 4 (1W)
OTAR	Da
Dimenzije(standardna baterija)	132 x 59 x 34 mm (sa standardnom baterijom)

